

Mesdames, Messieurs! Merci d'avoir choisi le produit de la société FAKRO. Nous espérons qu'il répondra à vos attentes. Afin d'assurer son bon fonctionnement, veuillez bien de lire attentivement la présente Instruction Originale.

La télécommande (le contrôleur)



La télécommande contient des batteries 2x1,5V AAA

DESCRIPTION DE LA TELECOMMANDE

La télécommande ZRH12 est dédiée à la commande à distance des accessoires électriques compatibles avec le système Z-Wave. La télécommande permet de commander 12 accessoires électriques au maximum dans chaque de 12 groupes (144 au total). Le groupe actuellement sélectionné est marqué avec le numéro approprié sur l'affichage.

On distingue la télécommande PRINCIPALE et SECONDAIRE dans le réseau Z-Wave.



La télécommande PRINCIPALE (PRIMARY) – sert à commander des accessoires électriques. Les accessoires électriques peuvent être attribués et supprimés. Dans un réseau, il y a uniquement UNE télécommande PRINCIPALE.



La télécommande SECONDAIRE (SECONDARY) – sert uniquement à commander des accessoires électriques. Plusieurs télécommandes SECONDAIRES peuvent être attribuées à un réseau.

PARAMETRES TECHNIQUES

Alimentation:

2x1,5V AAA

Portée de fonctionnement:

À 20m dans le bâtiment

Température de travail:

0-40 °C

Dimensions:

125/48/16 mm

Protocole radio:

Z-Wave

Radiofréquence:

EU – 868,42 MHz

AS/NZ – 921,42 MHz

US/Canada – 908,4 MHz

RU – 869 MHz

(dépende de la version)