

📞 994235
Kit alarme connecté



Contrôlez votre
système d'alarme
avec l'application
Tuya !



994235

4G

tuya

WiFi



- Portée des capteurs 100M
- Contrôlable à distance
- Ajout d'accessoires par détection automatique
- Pilotable par la voix avec Amazon Alexa ou Google Home
- Accessoires appairés sur la centrale



ECRAN
TACTILE



ALERTE
PAR
NOTIFICATION



INSTALLATION
FACILE
ET RAPIDE



COMPATIBLE
CONNEXION
RESEAU WIFI



SIRENE
INTEGREE



ALERTE
MOBILE



SYSTEME
ANTI-
BROUILLAGE



INSTALLATION
ULTRA SIMPLE!

Connexion internet : Wi-Fi 2.4~2.4835GHz (802.11b/g/n)

Fréquence : 433MHz (433.05~434.79MHz)

GSM : 850 / 900 / 1800 / 1900MHz

Distance de transmission : 100m en champs libre

Interrupteur marche/Arrêt : Oui

Ecran tactile : Oui

Batterie de secours : Intégrée de type Lithium 3.7V 500mAh

Contact anti-arrachement : Oui

Sirène intégrée : 100dB

Température utilisation : -10 ~ +50°C

Alimentations :

- Centrale : AC110 – 240V, DC5V/1A (Port USB-C)
- Télécommande : 1 pile 3V CR2025
- Détecteur ouverture : 1 pile 3V CR2032
- Détecteur infra-rouge : 3 piles 1,5V AA

Accessoires : 2 télécommandes, 1 détecteur d'ouverture, 1 détecteur infra-rouge, 1 sirène intérieure

Puissance dans les bandes de fréquences utilisées : 2.4GHz (16dBm), GSM (16 dBm), 433MHz (10dBm)

Dimensions écran : 95 (L) x 53 (H) mm

Dimensions alarme : 160 x (L) x 100 (H) x 15 (P) mm

Contenu du kit alarme :

- 2 télécommandes,
- 1 détecteur d'ouverture,
- 1 détecteur infra-rouge,
- 1 sirène intérieure filaire



Compatible
Download on the
App Store

Get it on
Google play

iPhone, iPad, iPod touch, Google Play, Amazon, PC...



Complétez votre kit



994229

Détecteur
infrarouge



994230

Sirène
extérieure
solaire



994228

Détecteur
d'ouverture



994235



3 327969 942354



GROUPE NORMAND
117 Bld Eugène Thomas
62110 Hénin - Beaumont
<https://www.groupe-normand.com>