



Interrupteurs DIP	Fonction	Position ON/OFF	Effet
1	Réaction après passage devant les photocellules pendant l'ouverture du portail	OFF	Pas de réaction
		ON	Arrêt du portail
2	Réaction après passage devant les photocellules pendant la fermeture du portail	OFF	Inversion
		ON	Arrêt du portail
3	Si DIP 2 = OFF / inversion complète : choix du type d'inversion	OFF	Inversion partielle
		ON	Inversion complète
4	Fonctionnement de l'avertisseur lumineux	OFF	L'avertisseur lumineux reste allumé durant le fonctionnement du portail
		ON	L'avertisseur lumineux clignoté durant le fonctionnement du portail
5	Temps de préavis	OFF	Désactivé
		ON	Activé - préavis de 3 secondes
6	Fermeture automatique (avec photocellules uniquement)	OFF	Désactivée / fermeture automatique partielle
		ON	Fermeture automatique après 60 secondes
7	Type de fermeture automatique	OFF	Pas de fonction
		ON	Fermeture automatique après 60sec, écourtée à 5 secondes après passage entre les cellules
8	Mode test / permanent	OFF	Mode test : l'automatisme fonctionne sans programmer aucune valeur / à utiliser durant le réglage des fins de courses
		ON	Mode permanent : l'automatisme programme ses valeurs de force et de fonctionnement / à utiliser une fois les fins de courses bien réglés